



*Si ha vero progresso solo quando
una nuova tecnologia è accessibile a tutti...*

Henry Ford

Configurazione X-Lite

Terminato il download, alla prima esecuzione del programma, partirà una configurazione automatica per la calibrazione della scheda audio installata sul pc.

Terminata tale Calibrazione, si aprirà direttamente il "Menu" per la configurazione del proprio account voip.



Inserire i seguenti parametri come visualizzato nell'immagine precedente:

- Enables: **YES**
- Display Name: Vostro **nome e cognome**
- Username e Authorization User: il vostro **SIP URI IOVOIP**
- Password: La password del vostro **account IOVOIP**
- Domain/Realm: **iovoip.it**
- SIP Proxy: **voip.iovoip.it**

Per modificare le impostazioni in caso di necessità, i passi da seguire per tornare su questa schermata sono i seguenti:

- Cliccare il tasto "Menù"



- **System Settings**





*Si ha vero progresso solo quando
una nuova tecnologia è accessibile a tutti...*

Henry Ford

- Sip Proxy



- Default





*Si ha vero progresso solo quando
una nuova tecnologia è accessibile a tutti...*

Henry Ford

- **Modificare o inserire nuovamente i parametri del proprio account IoVoip**



Il software a questo punto è configurato e pronto all'uso.